

Link do produktu: <https://automatyka.mjmkielce.pl/czujnik-zaniku-i-asymetrii-faz-czf-312-ff-p-59280.html>

CZUJNIK ZANIKU I ASYMETRII FAZ CZF-312 F&F

Cena	125,00 zł
Numer katalogowy	10652
Kod EAN	10652
Producent	F&F

Opis produktu

Oznaczenie handlowe	CZF-312
Rodzaj	przełączniki modułowe
Liczba biegunów	3P + N
Liczba modułów 18mm	1
Rodzaj zestyku	NC (styk rozwierny), NO (styk zwierny)
Separacja styku	tak
Opóźnienie zadziałania	0,2 sek.
Sygnalizacja zasilania	3xLED zielona
Prąd znamionowy In	2x 5A
Napięcie znamionowe Un	3x400/230V+N
Asymetria napięciowa zadziałania	40÷80 V
Histereza napięciowa	5 V~
Pobór energii	0,8 W
Współpraca z agregatami prądotwórczymi	nie
Kontrola zaniku / asymetrii faz	tak
Kontrola kolejności faz	nie
Kontrola styków stycznika	nie
Montaż	szyna 35 mm (TH35/DIN)
Sposób podłączenia	zaciski gwintowe
Maks. przekrój przewodów podłączeniowych	2,5 mm ²
Moment dokręcający	0,5 Nm
Stopień ochrony	IP20
Temperatura pracy	-25°C ÷ +40°C
Certyfikaty	CE