Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 14:30

Link do produktu: https://automatyka.mjmkielce.pl/czujnik-zaniku-i-asymetrii-faz-czf-312-ff-p-83281.html



# CZUJNIK ZANIKU I ASYMETRII FAZ CZF-312 F&F

| | |
|---|---|
| Cena | **140,00 zł** |
| Numer katalogowy | **10652** |
| Kod EAN | **10652** |
| Producent | **F&F** |

## Opis produktu

| | |
|---|---|
| Oznaczenie handlowe | CZF-312 |
| Rodzaj | przekaźniki modułowe |
| Liczba biegunów | 3P + N |
| Liczba modułów 18mm | 1 |
| Rodzaj zestyku | NC (styk rozwierny), NO (styk zwierny) |
| Separacja styku | tak |
| Opóźnienie zadziałania | 0,2 sek. |
| Sygnalizacja zasilania | 3xLED zielona |
| Prąd znamionowy In | 2x 5A |
| Napięcie znamionowe Un | 3×400/230V+N |
| Asymetria napięciowa zadziałania | 40÷80 V |
| Histereza napięciowa | 5 V~ |
| Pobór energii | 0,8 W |
| Współpraca z agregatami prądotwórczymi | nie |
| Kontrola zaniku / asymetrii faz | tak |
| Kontrola kolejności faz | nie |
| Kontrola styków stycznika | nie |
| Montaż | szyna 35 mm (TH35/DIN) |
| Sposób podłączenia | zaciski gwintowe |
| Maks. przekrój przewodów podłączeniowych | 2,5 mm² |
| Moment dokręcający | 0,5 Nm |
| Stopień ochrony | IP20 |
| Temperatura pracy | -25°C ÷ +40°C |
| Certyfikaty | CE |