Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 14:01

Link do produktu: https://automatyka.mjmkielce.pl/miernik-cegowy-ut-203-p-70255.html



# MIERNIK CĘGOWY UT-203+

| | |
|---|---|
| Cena | **269,00 zł** |
| Numer katalogowy | **03159** |
| Kod EAN | **03159** |

## Opis produktu

| | |
|---|---|
| **Napięcie maksymalne pomiędzy gniazdem, a uziemieniem** | 600V |
| **Zasilanie** | bateria 9V, 6F22 lub Neda1604 lub 006P |
| **Wyświetlacz** | LCD, 3 ¾ cyfry 3999 |
| **Zakres** | wybierany ręcznie lub automatycznie |
| **Wskaźnik rozładowania baterii** | na wyświetlaczu |
| **Wskaźnik przekroczenia zakresu** | 0L |
| **Wskaźnik ujemnej polaryzacji** | - |
| **Odchyłka pomiaru** | przewodnik w czasie pomiaru nie znajduje się w centrum szczęk podczas pomiaru prądu AC/DC,<br>w tym wypadku należy dodać do podstawowej dokładności ±1% |

| | |
|---|---|
| | błędu. |
| **Maksymalne rozwarcie szczęk** | 28mm |
| **Temperatura pracy** | 0°C ~ 40°C |
| **Temperatura przechowywania** | -10°C ~ 50°C |
| **Automatyczny wyłącznik zasilania** | po 15min |
| **Wymiary** | H:30 x W:76 x L:208 [mm] |
| **Waga** | 260g (wraz z baterią) |
| **Pomiar następujących wielkości** | - napięcie AC (40-400Hz) – 4V – 600V<br>- napięcie DC – 400mV – 600V<br>- prąd AC (50-60Hz) – 40A – 400A<br>- prąd DC – 40A - 400A<br>- rezystancja – 400Ω – 40MΩ<br>- częstotliwość – 10Hz - 10MHz |
| **Dodatkowe funkcje** | - funkcja zatrzymania pomiaru – HOLD<br>- tryb wyświetlania wartości średniej – REL |