

Link do produktu: <https://automatyka.mjmkielce.pl/konwerter-sat-quattro-p-62332.html>



## KONWERTER SAT. QUATTRO

Cena	<b>75,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>12971</b>
Kod EAN	<b>12971</b>

### Opis produktu

- **Dolne pasmo - wyjście:** 950-1950 MHz
- **Oscylator dolny:** 9,75 GHz
- **Górne pasmo -wejście:** 11,7-12,75 GHz
- **Górne pasmo -wyjście:** 1100-2150 MHz
- **Oscylator Górny:** 10,6 GHz
- **Szumy własne:** 0,3 dB (0,7 dB max)
- **Dryft temperaturowy oscylatora:** +/-3 MHz max
- **Szum fazowy:** -85 dBc / Hz max
- **Wzmocnienie:** 55 dB min
- **Zafalowanie charakterystyki wzmocnienia:** +/-0,75 dB / 27 MHz
- **Sterowanie polaryzacja V:** 11.0~14.0 V
- **Sterowanie polaryzacja H:** 16.0~20.0 V
- **Sterowanie pasmem dolnym:** 0 kHz
- **Sterowanie pasmem górnym:** 22 kHz +/-4 kHz, 0,4~0,8 Vpp
- **VSWR:** 2.5:1
- **Separacja pomiędzy polaryzacjami:** 22 dB min
- **Pobór prądu:** 120 mA max @11~20 V
- **Impedancja wyjściowa:** 75 Ohm
- **Temperatura pracy:** -30...+60 C
- **Średnica szyjki:** 40 mm
- **Długość szyjki:** 50 mm
- **Złącze:** F
- **Waga konwertera:** 224 g