

Link do produktu: <https://automatyka.mjmkielce.pl/konwerter-sat-single-inverto-p-62331.html>



KONWERTER SAT. SINGLE INVERTO

Cena	25,01 zł
Numer katalogowy	12892
Kod EAN	12892

Opis produktu

Dane techniczne konwertera Inverto Single Home Pro:

- **Dolne pasmo - wejście:** 10,7-12,75 GHz
- **Dolne pasmo - wyjście:** 950-1950MHz
- **Oscylator dolny:** 9,75GHz
- **Górne pasmo -wejście:** 11,7-12,75GHz
- **Górne pasmo -wyjście:** 1100-2150MHz
- **Oscylator Górny:** 10,6GHz
- **Szumy własne:** 0,3 dB (0,7 dB max)
- **Dryft temperaturowy oscylatora:** +/-1MHz max
- **Szum fazowy:** -80 dBc/Hz max
- **Wzmocnienie:** 55 dB min
- **Zafalowanie charakterystyki wzmocnienia:** +/-0,75dB/27MHz
- **Sterowanie polaryzacja V:** 11.0~14.0 V
- **Sterowanie polaryzacja H:** 16.0~20.0 V
- **Sterowanie pasmem dolnym:** 0kHz
- **Sterowanie pasmem górnym:** 22kHz +/-4kHz, 0,4~0,8 Vpp
- **VSWR:** 2.5:1
- **Separacja pomiędzy polaryzacjami:** 22 dB min
- **Pobór prądu:** 95 mA max @11~20V
- **Impedancja wyjściowa:** 75 Om
- **Temperatura pracy:** -30...+60°C
- **Średnica szyjki:** 40mm
- **Długość szyjki:** 50mm
- **Złącze:** F
- **Waga konwertera:** 136 g